

# RECETA PLASTILINA CONDUCTORA

## Ingredients:

- 100ml de farina
- 100ml d'aigua
- dues cullerades de sal
- una cullerada d'oli de girasol
- el suc de dues llimones
- unes gotes de colorant alimentari

## Procediment:

1. Poseu l'aigua i la sal al cassó i remeneu fins que estigui dissolta.
2. Afegiu la farina, l'oli i la llimona i removeu els ingredients fins que quedi un líquid uniforme i els components estiguin ben dissolts.
3. Aboqueu dues o tres gotes de colorant i remeneu per uniformar el color.
4. Poseu el cassó al foc i removeu contínuament fins que la pasta agafi consistència i es formi una bola. Ho notareu quan la pasta es desenganxi fàcilment de les parets del cassó
5. Bolqueu la bola en una de les estovalles prèviament enfarinada.
6. Deixeu refredar abans de manipular-la.
7. Una vegada freda, amasseu-la i ja tindreu la plastilina conductora!

Podeu veure un vídeo pas a pas en el següent enllaç:

<http://ieselgreco.es/index.php/departamentosd/tecnologia/245-circuitos-con-plastilina-conductora>